

## Funkfinger Typ GPN



### Einführung

Der Gemini Funkfinger ist ein mobiles Alarmgerät mit eigener Batterie

Rufe werden durch Drücken des großen orangenen Knopfes ausgelöst.

Bei niedrigem Batteriestand wird automatisch eine Warnung an die Zentraleinheit geschickt.

Optional auch mit Ruf-Rückstezmöglichkeit erhältlich.

**DATA SHEET**

### GPN technische Daten

Anruf	Oranger Druckknopf, 19 mm Durchmesser
Anruf zurücksetzen (optional)	mit magnetischem Schlüssel
Beruhigungs-Licht	Diode mit rotem Licht
Akku Lebensdauer (Batterie nicht ersetzbar) Hinweis: Der Lebensdauer der Batterie wird mit vielen Drucken des Knopfs kurzer sein.	> 5000 Anrufe während 3 Jahren
Sendung Frequenz	150 - 155 MHz 158 - 165 MHz 170 - 174 MHz
Kanalraster	10 & 12.5 kHz, 20 & 25 kHz
Abmessungen (L x B x H)	64 mm x 44 mm x 15 mm
Gewicht	37 g mit Sicherheitsleine und Akku
Betriebstemperaturbereich	0°C bis + 40°C
Luftfeuchtigkeit	80% RH, nicht Kondensiert
Schutzart	IP 54

CE



**Gemini**